

PRO SMART CHARGER

MANTENEDOR E CARREGADOR DE BATERIA COM VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E INDICADOR DE CARGA

TENHA TOTAL SEGURANÇA QUANDO ESTIVER REALIZANDO UM DIAGNÓSTICO, UMA CODIFICAÇÃO OU UMA PROGRAMAÇÃO ONLINE.

Display multifunções: voltímetro amperímetro e indicador de carga



- Auxiliar de partida
- Entrada Bivolt Automática (127 a 220 Vac)
- Saída estabilizada 13,8 a 14,4V com capacidade de carga de 60A
- Corrente de carga ajustável de 5 a 60A
- Proteção contra curto-circuito e inversão de polaridade.
- Compatível com as principais tecnologias de bateria como: AGM e EFB
- Flutuação automática: Sistema Smart Charger que controla a carga e a manutenção da carga da bateria

TENSÃO DE ENTRADA	Bivolt Automático
127VCA	100 a 140VCA
220VCA	170 a 250VCA
CONSUMO 127VCA	11 A (máximo)
CONSUMO 220VCA	6 A (máximo)
TENSÃO DE SAÍDA	14,4 V (+- 1%)
CORRENTE SAÍDA	5 a 60 A a 25V (+-5%)*
POTÊNCIA SAÍDA	750 WATTS (máxima)**
RENDIMENTO	86%
POTÊNCIA DE ENTRADA	950 WATTS (máxima)
CABO DE ENTRADA	3x1,5 mm ² - 2P+T
PROTEÇÃO DE ENTRADA	Disjuntor 16A
CABO DE SAÍDA	6 mm ²
EXTENSÃO RECOMENDADA	1,5 mm ² (más 20 metros)

*Corrente e potência aferidas em carga resistiva

**A potência de saída pode variar de acordo com a tensão da rede e condições de uso